



RECEPTOR WIFI "GE-SMART" WIFI GATEWAY "GE-SMART"

Ref.: 3932 00

MANUAL DEL USUARIO / USER MANUAL

El Hub receptor Wifi "Ge-Smart" está diseñado configurarse de forma fácil y rápida. Sólo debe seguir el proceso de configuración y pronto tendrá control pleno de la calefacción en su hogar.



Compatible con:




IFTTT

DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: Micro USB 5V (1A) mediante cable adaptador de red 230 VAC.
- Alcance señal: 120m en espacio abierto
- N° máx. de dispositivos a conectar: 16
- Frecuencia: 868Mhz.
- Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C.
- Dimensiones: Montaje en superficie, 78 mm x 98 mm x 28 mm.
- Color: Blanco.
- Grado de protección IP: 30.

CONEXIÓN DE CABLES

Conecta el cable de alimentación USB al receptor.



GENEBRE
www.genebre.es

ESPAÑOL







LED Y BOTONES



1. LED 1 (verde): LED de encendido
2. LED 2 (rojo): Indicador de red Wi-fi
Parpadeo lento: Fallo de conexión a Wi-fi
Parpadeo rápido: En conexión a Wi-fi
3. Botón de Conexión Wi-fi

CONEXIÓN A LA RED WIFI

Antes de la configuración del wifi, por favor, asegúrese que su smartphone está conectado a la red wifi 2.4GHz.

1. Tenga el smartphone conectado al wifi.
2. Descargue y abra la aplicación. En la tienda de aplicaciones, busque "Smart Life" o lea el código QR. Si es la primera vez que usa esta aplicación, debe "Crear cuenta nueva" para registrar su cuenta. Si ya tiene una cuenta, haga clic en el botón "Iniciar sesión".
3. Abra la página "Casa" de la aplicación y luego haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha y luego haga clic en "añadir dispositivo".
4. Pulse "Otros" y luego pulse "Conector wifi".
5. Seleccione la red WI-FI de su hogar, introduzca la contraseña de su red wifi doméstica y pulse "Confirmar".
6. Mantenga pulsado el botón de conexión al wifi (Nº3) del dispositivo hasta que el LED 2 parpadee rápidamente.
7. En su smartphone pulse "Verifique que la luz indicadora esté parpadeando".
8. Espere un momento hasta que se realice la conexión. Ahora el dispositivo está conectado correctamente a la aplicación.



ESPAÑOL





NOTA: Puede descargar la guía de usuario completa para la configuración WIFI mediante el código QR de la última hoja de este manual.



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CORRECTO DESECHO DEL PRODUCTO

Al final de su vida útil, el producto no se puede desechar como residuo urbano. Se debe llevar a un punto de recogida de residuos, establecido por la autoridad competente o por proveedores especializados en este servicio. Reciclar un producto eléctrico o electrónico de forma adecuada evita las consecuencias negativas para el medio ambiente, y para la salud derivadas de un reciclaje incorrecto y permite que las materias primas que lo constituyen se reciclen, ahorrando en recursos naturales y energía. Como recordatorio de la necesidad de reciclar productos eléctricos y electrónicos de forma adecuada, el producto está marcado con un contenedor tachado.

ESPAÑOL





RECEPTOR WIFI "GE-SMART" WIFI GATEWAY "GE-SMART"

Ref.: 3932 00

MANUAL DEL USUARIO / USER MANUAL

E-HUB is designed to be quick and simple to setup. Just follow the quick start set up sequence and you will soon have total control over your home heating system.



Compatible with:




IFTTT

TECHNICAL DATA

- Power supply: Micro USB 5V (1A) connection via 230V adapter
- Range: 120m on open space
- Max. devices to connect: 16
- Frequency: 868Mhz.
- Environment Temperature: 5°C ~ 50°C.
- Dimensions: Surface mounted, 78mm x 98 mm x 28mm.
- Color: White.
- IP protection rating: 30.

WIRING CONNECTION

Connect the USB power supply to the Hub.



GENEBRE
www.genebre.es

ENGLISH



LEDS & BUTTONS



1. LED 1 (green): Power LED
2. LED 2 (red): Wi-Fi network indicator
Slow Flash: Wi-Fi connection failure
Fast Flash: In connecting to Wi-Fi
3. Wi-Fi Connection Button

CONNECTION TO THE WI-FI NETWORK

Before the Wi-Fi configuration, please make sure that your smartphone is now connected to 2.4GHz Wi-Fi.

1. Have the smartphone connected to the Wi-Fi.
2. Download and open the app. In the app shop, search for 'Smart Life' or scan the QR code. If you are using this app for the first time, you must 'Create new account' to register your account. If you already have an account, click on the 'Sign in' button.
3. Open "My home" page of the app, and then click on the '+' button in the top right corner and then click on 'add device'.
4. Click on 'Others' and then click on "Connector (Wi-Fi)"
5. Select your home Wi-Fi network, enter the password of your home Wi-Fi network and then click 'Confirm'.
6. Press and hold the Wi-Fi connection button (No. 3) on the device until LED 2 flashes rapidly.
7. On your smartphone, press 'Check that the indicator light is flashing'.
8. Wait a moment until connection is finished. Now gateway is connected successfully to the app.





NOTE: You can download the complete user guide for configuring WIFI scan QR code on the las page of this document.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT

At the end of its working life, product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special differentiated waste collection centers, set up by local authorities or to dealers providing this service. Disposing of an electric or electronic appliance separately avoids possible negative consequences for the environmental and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of electric and electronic appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

ENGLISH

**Descargar guía de usuario
para la configuración WIFI**

*Download the user guide
for configuring WI-FI*





GENEBRE

Edificio Genedre.

Av. Joan Carles I, 46-48 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 298 80 00/01 - Fax +34 93 298 80 06

e-mail: genebre@genebre.es • www.genebre.es

